


簡易型通過人数デジタルカウンター「ナンニンダ〜」CN801シリーズ

(特許取得済)



儲かるお店作り、お店の構造改革に！ 工場の効率アップに！ 使い方もいろいろ！
 入店者数、通過人数「何人だ?」。人手が要らずにデータ採取。
 電池で動く！ 持ち運び自由自在！ 取付・配線工事不要！ 低コストでデータ採取！
 ポンと置くだけ、簡単・目立たず「ナンニンダ〜?」
 ご購入はホームページ <http://www.cadetdesign.com/> から

「ナンニンダ〜」は本装置に組み込まれたセンサー前を人が通過した際に、光センサーが反応、その通過人数等を本装置に一体に組み込まれているデジタルカウンターに表示する、電池で動作する小型、持ち運びが容易な他に類をみない画期的な簡易型デジタルカウンターです。(特許取得済)

特長 1)電池式(市販単三型アルカリ電池4本)により持ち運びが自由。 2)設置が簡単。100V電源不要で設置場所も適宜変更可能。
 3)従来にない簡易型であり低コストでデータ採取。 4)検知距離(好条件下)最大約7m。 5)アルミ合金鋳物製の堅牢ボディ。
 オプションでACアダプター附属タイプ(100V電源併用タイプ)もあります(オプション価格 税込¥3,150-)

センサー一体タイプ 「ナンニンダ〜」 CN801		センサー別置タイプ 「ナンニンダ〜」 CN801RS	
価格 ¥36,750-(税込) (本体価格 ¥35,000-) (送料別)		価格 ¥43,050-(税込) (本体価格 ¥41,000-) (送料別)	
ポンと置くだけ。センサー一体型で設置・持ち運びが容易です。		小さなセンサー部分のみを別置できるタイプです。	
<p>*検知距離*</p> <p>最大約7m (最大距離は明るさ等の周囲の条件により異なります)</p>		<p>*検知距離*</p> <p>最大約7m (最大距離は明るさ等の周囲の条件により異なります)</p>	
<p>(前) (後)</p>		<p>壁、柱あるいはディスプレイの裏側などへセンサー部を目立たずにテープで簡単に取付できます。 (本体との間は約3mの黒色ケーブルで結ばれます。)</p>	

製品名・製品呼称		簡易型通過人数デジタルカウンター「ナンニンダ〜」	
形式		CN801 (センサー一体タイプ)	CN801RS (センサー別置タイプ)
サイズ	本体	(幅)100mm X (長さ)100mm X (高さ)87mm (突起部含まず)	(幅)100mm X (長さ)100mm X (高さ)87mm (突起部含まず)
	センサー部	センサーは本体に内蔵	(幅)20mm X (長さ)38mm X (高さ)20mm (突起部含まず)
	ケーブル	---	約3m (黒色ケーブル)
重さ	580g(電池含む)		本体 580g(電池含む)、センサー部 約20g(ケーブル除く)
電源	DC6V、単3型アルカリ電池 4本 (*1) (*オプションでACアダプター附属タイプ(100V電源併用タイプ)もあります*)		
電池寿命目安	通常使用で約1ヶ月 (*2)		
センサー	赤外線方式明暗センサー(感度調節機能付)		
被検知体	動きにより明暗が変化する人体及び物体。(*3)		
最大作動範囲目安	0から約7mまで(*4)		
カウンター表示部	数値保持メモリー、リセット機能付デジタル表示、8桁		
その他表示	電源ON/OFF、動作確認LED付		
筐体	本体	アルミ合金鋳物製、焼付塗装仕上(防水機能はありません)	
	センサー部	プラスチック製(防水機能はありません)	
製品保証	ご購入後1年間		

- (*1)マンガン電池も使用可能ですが、電池寿命は短くなります。充電式電池は使用できません。
 (*2)新品電池、1日10時間程度、月30000カウント程度の使用を想定。電池容量、使用状況によりますので、あくまでも目安です。
 (*3)被検知体が重なってセンサー前を通過した場合には1回のカウントとなります。センサー前にとどまり、通過しない被検知体はカウントできません。
 (*4)暗い場所等で被検知体の明暗を検知できない場合には作動しません。最大作動範囲は被検知体の明るさによりこれ以下にも、以上にもなる場合があります。
 その他ご使用にあたってご留意いただきたい事項
- 本製品は簡易型ですので、カウント数はあくまでも概数として把握下さい。設置場所、感度調整により、データの精度を高める事が可能です。
 - 本製品はセンサーで物体の明暗の変化を検知、カウントしますので、実体の通過が無い場合でも、センサーの感知範囲内で、「影」などに動きがあった場合にはセンサーは反応してしまいます。従って設置にあたっては、動作を十分ご確認の上、設置場所・感度を設定して下さい。(カウンターの数値はリセットスイッチによりいつでもゼロに戻ります。)
 - ガラス越しの検知も可能ですが、ガラスに反射する「影」に反応する場合がありますので、動作をご確認の上、設置場所・感度を設定して下さい。
 - 本品は、戸外でも計測は可能ですが、機器に防水機能はありませんので、設置にはご注意ください。尚、被検知体が朝陽、夕日或いは日中の太陽光線の中を移動する場合、検知可能距離が極端に短くなる場合がありますので、その様なご使用をされる場合にはご相談下さい。
 - 電源スイッチとカウンターリセットスイッチ(ゼロへ表示が戻る)は連動しておりません。従って、電源スイッチを切っても、カウンターのリセットスイッチを押さなければ、数値はカウンターに残りますので、使用しない閉店後などには電源スイッチを切る事により電池の消耗を防ぐことができます。

(販売・お問合せ窓口) 株式会社キャデット 〒143-0003 東京都大田区京浜島2-4-15
 TEL 03-5755-6783 FAX 03-3731-5625
 URL: <http://www.cadetdesign.com/> e-mail: info@cadetdesign.com

株式会社中島電機製作所 〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田1-10-7 TEL 048-447-6960 FAX 048-447-6965 e-mail: office@nakajimadenki.co.jp